

Blankom RSB 390

SAT - ZF Umschalter 4 fach B - Line

RSB 390 • SAT-ZF Umschalter (4 fach) für B-LINE & C-LINE

Typ	N°	GTIN
RSB 390	9062.03	-

- hochentkoppelter passiver Selektionsschalter 1 auf 4 mit beliebiger Signalflossrichtung
- Geeignet für SAT-ZF Ebenenauswahl z.B. bei Redundanzanwendungen
- Bei Kaskadierung der Umschalter, ist eine Auswahl bis zu 1 aus 16 möglich
- Geeignet für BK- Signalauswahl zur gleichkanaligen Programmumschaltung
- Bei Umschaltungen von nur 2 Programmen ist eine Entkopplung von >60 dB möglich
- unterstützt SNMP



Technische Daten RSB 390

[\(Zum Ein-/Ausblenden klicken\)](#)

HF - Parameter

Frequenzbereich	0...2150 MHz
Steckverbinder	F - Buchse
Impedanz	75 Ω
Durchgangsdämpfung	≤ 1,0 dB (CATV)
Durchgangsdämpfung	≤ 1,5 dB (SAT-ZF)
Entkopplung	≥ 60 dB (SEL-1/SEL-2 zu SEL-3/SEL-4)
Entkopplung	≥ 40 dB (SEL-1 zu SEL-2, SEL-3 zu SEL-4)
Rückflussdämpfung	≥ 15 dB (CATV)
Rückflussdämpfung	≥ 10 dB (SAT-ZF)
Pegel	max. 120 dBμV
Spannung / Strom	60 V / 100 mA

Betriebsparameter

Spannung / Strom	12 V (± 0,5 V), 100 mA
------------------	------------------------

Sonstiges

Masse	1100 g
Temperaturbereich	-10...+55°C

Lieferumfang

2 x Abschlusswiderstand 75 Ohm
1 x BUS - Verbinder